



ЛЭМЗ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48, Красноярск (391)204-63-61,  
единый адрес: [ezm@nt-rt.ru](mailto:ezm@nt-rt.ru)  
сайт: [lemez.nt-rt.ru](http://lemez.nt-rt.ru)

## 3. СЕРИИ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

САК

### Электродвигатели синхронные типа САК, 50 Гц для привода компрессоров

Степень защиты IP20, Способ охлаждения IC01, Форма исполнения IM7125, Режим работы S1

Основные характеристики

Тип двигателя	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	Напряжение возбуждения, В	Ток возбуждения, А	Масса, кг
СДК2-19-39-16УХЛ4	2000	6000	375	95,6	0,9	80	270	12500
СДК2-19-39-16УХЛ4	2000	10000	375	95,5	0,9	94	277	17870
СДК2-18-41-16УХЛ4	1250	6000	375	94,8	0,9	75	256	10400

Габаритные, установочные, присоединительные размеры

